



PSD-36T: Τηλεχειριστήριο Αντιγραφικό 433,92MHz

Το τηλεχειριστήριο **PSD-36T** είναι ένα αντιγραφικό τηλεκοντρόλ που μπορεί να αντιγράψει όλα τα τηλεκοντρόλ της αγοράς που εκπέμπουν σε συχνότητα **433,92MHz** και είναι ΣΤΑΘΕΡΟΥ κωδικού. Αντιγράφει και αρκετά τηλεκοντρόλ κυλιόμενου κωδικού της αγοράς.

Έλεγχος μνήμης

Μόλις πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ PSD36T, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει. Δεν έχει αποθηκευθεί κανένας κωδικός, κενή μνήμη.

Το ενδεικτικό αναβιοσβήνει. EXEI αποθηκευμένο κωδικό.

Διαγραφή ΟΛΩΝ των κωδικών

Πατάμε τα μπουτόν **A & B** του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβιοσβήσει 4 φορές. Τότε αφήνουμε **μόνο** το **B** μπουτόν και αργά το ξαναπατάμε και το αφήνουμε 3 φορές μέχρι να αρχίσει να αναβιοσβήνει το LED . Αφήνουμε τα μπουτόν. Η διαγραφή των κωδικών έχει ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση κωδικού

Διαγράφουμε τους αποθηκευμένους κωδικούς του τηλεχειριστηρίου PSD-36T

Πατάμε το πλήκτρο **A** του PSD-36T και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε. Το LED του αντιγραφικού PRD26T αναβιοσβήνει και **μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο**, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά. Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα.

Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε στο PSD-36T.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ PSD-36T μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής κωδικοποίησης ΣΤΑΘΕΡΟΥ κωδικού αρκεί να εκπέμπουν στα 433,92MHz.

