

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 781 DRT



ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΛΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ

Το τηλεχειριστήριο 781 DRT είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας καί μπορεί να αντικαταστήσει, αντιγράφοντάς τα, σχεδόν ΌΛΑ τα τηλεχειριστήρια της αγοράς που εκπέμπουν στην ΙΔΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ με αυτό,
ΕΚΤΟΣ από αυτά με κυλιόμενο κωδικό.

Το 781 DRT κυκλοφορεί βασικά σε δύο συχνότητες:
 306 MHz και 433,92 MHz (σε όποια άλλη συχνότητα, κατόπιν παραγγελίας)
 και με εγγεγραμμένους δύο τυχαίους κωδικούς ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ συστήματος.

Είναι μικρό, με σύγχρονο διαχρονικό design, πολύ ανθεκτικό στη σκληρή χρήση καί, αν θέλετε, με το πιο γρήγορο σας τυπωμένο.

Μπορεί να αντιγράψει ένα "ξένο" τηλεχειριστήριο
 με δύο εντολές (με δύο κουμπάκια) ή δύο εντελώς διαφορετικά τηλεχειριστήρια (μιά εντολή από το καθένα).

Γιά να αντιγράψουμε κάποιο τηλεχειριστήριο πρέπει να είμαστε σίγουροι ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ στην ίδια συχνότητα με το 781 DRT,
 καί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ με κυλιόμενο κωδικό.

Εφ' όσον ισχύει αυτό κάνουμε τα εξής:

Το τηλεχειριστήριο 782-DRT παράγεται και με κυλιόμενο κωδικό (με μπλέ λαμπάκι).
 Το τηλεχειριστήριο 781-DRT παράγεται και με κυλιόμενο κωδικό (με μπλέ λαμπάκι).

1. Πατάμε ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ κουμπάκια του 781 DRT ΤΑΥΤΟΧΡΩΝΑ.

Το φωτάκι θα πρέπει να αναβοσβήνει κάπως αργά.

Αν δεν συμβεί αυτό, προσπαθούμε πάλι.

ΑΦΗΝΟΥΜΕ τα κουμπάκια.

Το 781 DRT ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ να αντιγράψει το ξένο τηλεχειριστήριο.

2. Βάζουμε τό ξένο τηλεχειριστήριο ΔΙΠΛΑ στο 781 DRT.

(Ορισμένα τηλεχειριστήρια έχουν πολύ χαμηλή ισχύ εκπομπής καί θα πρέπει να τα βάλουμε πλάτη με πλάτη με το 781 DRT γιά να τα αναγνωρίσει).

Πατάμε το κουμπάκι με την εντολή πού θέλουμε να αντιγράψουμε καί ΤΑΥΤΟΧΡΩΝΑ πατάμε το κουμπάκι του 781 DRT

(αυτό πού θα θέλαμε να αντιγραφεί η εντολή).

Τα κρατάμε πατημένα, αναβοσβήνει το λαμπάκι του 781 DRT (που σημαίνει ότι το αναγνώρισε) καί αμέσως ανάβει συνέχεια. Η αντιγραφή έχει γίνει.

Αν κάνουμε τις παραπάνω ενέργειες ΔΙΧΩΣ να έχουμε πατήσει κάποιο κουμπάκι από το ξένο τηλεχειριστήριο που θέλουμε να αντιγράψουμε

ή δεν το αναγνωρίζει (δεν το αντιγράφει) γιά κάποιο λόγο,
 τότε στό 781 DRT παραμένει ο κωδικός που υπήρχε. (Δεν έχει διαγραφεί τίποτα).

Το 781 DRT είναι οχεδιασμένο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα.

Αν εσείς θέλετε κάτι περισσότερο, παρακαλούμε, επικοινωνίστε μαζί μας.

