

# Περιγραφή προϊόντος Τηλεκοντρόλ αντιγραφέας

**Κωδ: YET-2130AIO**

Αντικατάσταση- αντιγραφή τηλεχειριστηρίων με σταθερή και κυλιόμενη κωδικοσυχνότητα από 280 έως 868 MHz

Μέχρι 4 διαφορετικά τηλεχειριστήρια σε Ένα Κάθε κουμπί μπορεί να προγραμματιστεί ως αντικατάσταση για διαφορετική μάρκα, οπότε χρησιμοποιώντας μόνο έναν πομπό μπορείτε να ελέγξετε μέχρι και 4 συσκευές από διαφορετικούς παραγωγούς.

## Οδηγίες προγραμματισμού YET-2130AIO

Πώς να προγραμματίσετε νέο τηλεχειριστήριο YET-2130AIO

### Βήμα 1

1α. Πατώντας το κουμπί 3 του τηλεχειριστηρίου, πατήστε 3 φορές το πλήκτρο 2. Αφήστε τα δύο κουμπιά. Τώρα η λυχνία εκπέμπει ένα γρήγορο φλας κάθε 2 δευτερόλεπτα.



**2β. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 του αρχικού τηλεχειριστηρίου έως ότου η λυχνία του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο. Πατήστε το κουμπί 1,2,3,4 (οποιο κουμπί θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό) του τηλεχειριστήριου για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.**

**3γ. Το αντίγραφο ήταν επιτυχές, μετά από επιτυχία αντιγραφής, ενεργοποιώντας το τηλεχειριστήριο στον δέκτη, αυτή η ενέργεια πρέπει να είναι κοντά στο πίνακα (Συσκευή- πλακέτα) πύλης. Πιέστε το πλήκτρο 1,2,3,4 (όπου αποθηκεύτηκε πριν ο κωδικός) του τηλεχειριστήριου μέχρι να ανάψει το φλας και να σβήσει. Στη συνέχεια, το νέο σας τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να λειτουργήσει.**

**Ως εδώ όλα καλά αν το παλιό τηλεχειριστήριο είναι σταθερού Κωδικού  
Αν είναι κυλιόμενου κωδικού τότε θα χρειαστεί το Βήμα 2**

## **Βήμα 2**

**2<sup>α</sup>. Για Τηλεχειριστήρια Κυλιόμενου κωδικού , προγραμματίστε το νέο τηλεχειριστήριο YET-2130AIO στις συσκευές σας (Συσκευή- πλακέτα) με την μέθοδο προγραμματισμού ενός νέου γνήσιου αφού πρώτα έχετε ακολουθήσει τα βήματα (Βήμα 1)**

**Δηλαδή εδώ (Για τα κυλιόμενα) γίνεται σαφές ότι εκτός από το βήμα 1 πρέπει το νέο Τηλεχειριστήριο να δηλωθεί και στον πίνακα της συσκευής (Ρολό – συρόμενο – ανοιγόμενο – οροφής κ.λ.π) για να το πετύχετε αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες κατασκευαστή του μοτέρ – πίνακα.**

**Αν δεν έχετε τις οδηγίες στείλτε μας εικόνα από την πλακέτα μήπως μπορούμε να σας τις βρούμε εμείς email : [info@familyrolls.gr](mailto:info@familyrolls.gr)**

**2β. Σημειώστε ότι η μέθοδος αντιγραφής σε BFT, V2, GENIUS κ.λπ. δεν είναι ίδια με τα παραπάνω. παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις πωλήσεις εάν το αρχικό σας τηλεχειριστήριο στη λίστα**

**Ο αντιγραφέας YET-2130AIO μπορεί να αντιγράψει τα εξής χειριστήρια:**

**GIBIDI AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, DOMINO**